

Info-Service

12/00 Seite 1

Manuelle WAP-Einstellungen für Ericsson R380s:

(Telefon aufgeklappt)

Menü Extras wählen

Menüpunkt **System** wählen (Symbol ganz rechts)

Menüpunkt Einstellungen wählen

Menüpunkt WAP-Services wählen

Menüpunkt Gateway wählen

"Zettelfeld" auf der rechten Menüleiste anklicken

"Neues Gateway" anklicken

Display:

- Name:
- IP-Adresse:
- Benutzername:
- Kennwort:
- Verbindungsmodus:

D1:

Name: (frei wählbar) z.B. <u>D1W@P</u>

IP-Adresse: 193.254.160.008

Benutzername: nicht erforderlich

Kennwort: nicht erforderlich Verbindungsmodus: Connection oriented

D2:

Name: (frei wählbar) z.B. D2W@P

IP-Adresse: 010.001.032.010

Benutzername: nicht erforderlich

Kennwort: nicht erforderlich Verbindungsmodus: Connection oriented

E+:

Name: (frei wählbar) z.B. E+W@P

IP-Adresse: 212.023.097.009 Benutzername: wap

Kennwort: eplus

Verbindungsmodus: Connection oriented

Menü verlassen

Menü Extras wählen

Menüpunkt System wählen

Menüpunkt Einstellungen wählen

Menüpunkt Serviceprovider wählen

"Zettelfeld" auf der rechten Menüleiste anklicken

"Neuer Serviceprovider" anklicken



Info-Service

12/00 Seite 2

Display:

- Name:
- Tel.-Nr.:
- Leitungstyp:
- Benutzername:
- Kennwort:
- Kennwort bestätigen:
- IP-Zuweisung:
- DNS-Zuweisung:

D1:

Name: (frei wählbar) z.B. D1W@P

Tel.-Nr.: +491712524120

Leitungstyp: ISDN

Benutzername: nicht erforderlich

Kennwort: nicht erforderlich

Kennwort bestätigen: s.o. IP-Zuweisung: Server DNS-Zuweisung: Server

D2:

Name: (frei wählbar) z.B. D2W@P

Tel.-Nr.: +491722290100

Leitungstyp: ISDN

Benutzername: nicht erforderlich

Kennwort: nicht erforderlich

Kennwort bestätigen: s.o. IP-Zuweisung: Server DNS-Zuweisung: Server

E+:

Name: (frei wählbar) z.B. E+W@P

Tel.-Nr.: +49177123999

Leitungstyp: ISDN

Benutzername: wap

Kennwort: eplus Kennwort bestätigen: s.o.

IP-Zuweisung: Server DNS-Zuweisung: Server

Menü verlassen

Menü WAP-Services wählen Menüpunkt Lesezeichen wählen "Zettelfeld" auf der rechten Menüleiste anklicken "Neues Lesezeichen" anklicken



Info-Service

12/00 Seite 3

Display:
- Name:

Adresse:

D1:

Name: (frei wählbar) z.B. <u>D1W@P</u>

Adresse: mmm.t-d1-wap.de/t-online

D2:

Name: (frei wählbar) z.B. <u>D2W@P</u>

Adresse: d2wap.de

E+:

Name: (frei wählbar) z.B. <u>E+W@P</u>

Adresse: wap.eplus.de

Menü verlassen

WAP-Seite aufrufen:

(Telefon aufgeklappt)
Menü WAP-Services wählen
Menüpunkt Lesezeichen wählen
Einfach auf eines der Lesezeichen klicken.
Die WAP Verbindung wird automatisch aufgebaut