

Info-Service

05/02 Seite 1

WAP-Einstellungen für das Ericsson T39m (GPRS-Verbindung)

Vorgehensweise zur Erstellung des WAP-Profiles über eine GPRS-Verbindung:

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP.Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.WAP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2.Profile 1** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
4. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
5. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
6. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Verbinden mit** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
7. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Konto hinzu?** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
8. Blättern Sie auf den Menüpunkt **GPRS-Daten** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
9. Tragen Sie die Daten wie **Name** (frei definierbar), **APN-Adresse**, **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein.
10. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Speichern?** und bestätigen Sie die Einstellungen mit der YES-Taste.
11. Im Display erscheint kurz die Meldung „**Neues GPRS-Datenkonto wurde erstellt**“
12. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
13. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
14. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
15. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2.Profile 1** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
16. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
17. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
18. Tragen Sie die Daten wie **IP-Adresse**, **Benutzername**, **Kennwort** und **Antworttimer** ein. Die Einstellungen entnehmen Sie bitte aus der Tabelle. Bestätigen Sie jede Einstellung mit der YES-Taste.
19. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
20. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
21. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
22. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2. Profile 1** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
23. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
24. Blättern Sie auf den Menüpunkt **3.Typ wechseln** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
25. Hinterlegen Sie den Menüpunkt **IP** schwarz und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
26. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.

Info-Service

05/02 Seite 2

27. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
28. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
29. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2.Profile 1** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
30. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
31. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
32. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Verbinden mit** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
33. Hinterlegen Sie Ihr erstelltes WAP-Konto schwarz und bestätigen Sie es mit der YES-Taste.
34. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
35. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
36. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.Profil wählen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
37. Blättern Sie auf Ihr erstelltes Profil (i.d.R. Profil 1) und bestätigen Sie es der YES-Taste.

WAP-Einwahl:

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.URL eingeben** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Neue Adresse** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
4. Tragen Sie nun Ihre gewünschte WAP-Adresse ein und bestätigen Sie diese mit der YES-Taste.

Ändern der WAP-Einstellungen:

Korrekturen Ihrer WAP-Einstellungen nehmen Sie folgendermaßen vor

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Datenübertragung** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Datenkonten** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
4. Blättern Sie auf Ihr erstelltes WAP-Konto und bestätigen Sie dieses mit der YES-Taste.
5. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Bearbeiten** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste. Durch Blättern auf die einzelnen Menüpunkte und durch Bestätigung mit der YES-Taste nehmen Sie die Korrekturen vor.

Hinweis: Diese Tabelle zeigt die chronologische Reihenfolge des Menüpunktes 6.WAP-DIENSTE in Ihrem Ericsson T39m Mobiltelefon. In den hervorgehobenen (= fettgedruckten) Menüpunkten werden die zwingend notwendigen Einstellungen (=grau hinterlegt) aufgeführt, die in den Menüpunkten eingetragen bzw. ausgewählt werden.

Info-Service

05/02 Seite 3

WAP-Einst. für D1 WAP-Einst. für D2 WAP-Einst. für E-Plus

6.WAP-Dienste	1.Mobile Internet										
	2.Lesezeichen										
	3.Push-Posteingang										
	4.URL Eingabe								wap.talkline.de	wap.talkline.de	wap.talkline.de
	5.Zum Browser										
	6.Profil wählen										
	7.Cache leeren										
	8.WAP-Einst.	1.Gemeins.	1. Push-Zugriff	Ein/Aus							
			2. WAP-Sicherheit								
		2.Profile 1-5	1.Umbenennen								
			2.Als Homepage								
			3.Speichern für	1.Alle Profile							
				2.aktives Profil					Speichern für akt. Profil	Speichern für akt. Profil	Speichern für akt. Profil
			4.Gateway	1.IP-Einstellungen	1.Verbinden mit	Konto hinzu?	GSM-Daten				
							GPRS-Daten	Name	Frei definierbar	Frei definierbar	Frei definierbar
								APN-Adresse	Wap.t-d1.de	Volume.d2gprs.de	Wap.eplus.de
								Benutzername	t-d1	D2	Eplus
								Kennwort	wap	wap	wap
								Speichern?			
					2.IP-Adresse				193.254.160.008	139.007.029.001	212.023.097.009
					3.Benutzername				t-d1	D2	Eplus
					4.Kennwort				wap	wap	wap
					5. Datenmodus						
					6.Sicherheit						
					7. Grafiken laden						
					8.Antworttimer				60	60	60
				2.SMS-Einstellungen							
				3.Typ wechseln	1.IP				IP auswählen	IP auswählen	IP auswählen
					2.SMS						

TIPP: Entleeren Sie von Zeit zu Zeit Ihren Cache-Speicher.