

Info-Service

05/02 Seite 1

WAP-Einstellungen für das Ericsson T39m (GSM Verbindung)

Vorgehensweise zur Erstellung des WAP-Profils über eine GSM-Verbindung:

- 1. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP.Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 2. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8.WAP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 3. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2.Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 4. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 5. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste
- 6. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1. Verbinden mit und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste
- 7. Blättern Sie auf den Menüpunkt Konto hinzu? und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 8. Blättern Sie auf den Menüpunkt **GSM-Daten** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste
- 9. Tragen Sie die Daten wie Name (frei definierbar), Telefonnr., Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 10. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Speichern?** und bestätigen Sie die Einstellungen mit der YES-Taste.
- 11. Im Display erscheint kurz die Meldung "Neues GSM-Datenkonto wurde erstellt"
- 12. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 13. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 14. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen der YES-Taste.
- 15. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2.Profile und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 16. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 17. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 18. Tragen Sie die Daten wie **IP-Adresse, Benutzername, Kennwort** und **Antworttimer** ein. Die Einstellungen entnehmen Sie bitte aus der Tabelle. Bestätigen Sie jede Einstellung mit der YES-Taste.
- 19. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 20. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 21. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8. Wap-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 22. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2.Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 23. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 24. Blättern Sie auf den Menüpunkt 3.Typ wechseln und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 25. Hinterlegen Sie den Menüpunkt IP schwarz und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 26. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.



Info-Service

05/02 Seite 2

- 27. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 28. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8. Wap-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 29. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2. Profile 1und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 30. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 31. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 32. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.Verbinden mit und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 33. Hinterlegen Sie Ihr erstelltes WAP-Konto schwarz und bestätigen Sie es mit der YES-Taste.
- 34. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 35. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 36. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.Profil wählen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 37. Blättern Sie auf Ihr erstelltes Profil (i.d.R. Profil 1) und bestätigen Sie es der YES-Taste.

WAP-Einwahl:

- 1. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.URL eingeben** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 3. Blättern Sie auf den Menüpunkt Neue Adresse und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 4. Tragen Sie nun Ihre gewünschte WAP-Adresse ein und bestätigen Sie diese mit der YES-Taste.

Ändern der WAP-Einstellungen:

Korrekturen Ihrer WAP-Einstellungen nehmen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 2. Blättern Sie auf den Menüpunkt Datenübertragung und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 3. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.Datenkonten und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste.
- 4. Blättern Sie auf Ihr erstelltes WAP-Konto und bestätigen Sie dieses mit der YES-Taste.
- 5. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Bearbeiten** und bestätigen Sie diesen mit der YES-Taste. Durch Blättern auf die einzelnen Menüpunkte und durch Best mit der YES-Taste nehmen Sie die Korrekturen vor.

Hinweis: Diese Tabelle zeigt die chronologische Reihenfolge des Menüpunktes 6.WAP-DIENSTE in Ihrem Ericsson T39m Mobiltelefon. In den hervorgehobenen (= fettgedruckten) Menüpunkten werden die zwingend notwendigen Einstellungen (= grau hinterlegt) aufgeführt, die in den Menüpu eingetragen bzw. ausgewählt werden.



Info-Service

05/02 Seite 3

TIPP: Entleeren Sie von Zeit zu Zeit Ihren Cache-Speicher, um die Cookies zu löschen.

							WAP-E	instellungen für:	D1	D2	E-Plus
6.WAP-Dienste	1.Mobile Internet										
	2.Lesezeichen										
	3.Push-Posteingang										
	4.URL eingeben								wap.talkline.de	wap.talkline.de	wap.talkline.de
	5.Zum Browser										
	6.Profil wählen										
	7.Cache leeren										
	8.WAP-Einstellungen:	1. Gemeinsam	1. Push-Zugriff	Ein/Aus							
	J		2. WAP-								
			Sicherheit								
		2. Profile 1-5	1.Umbenennen								
			2.Als Homepage								
			3.Speichern für	1.Alle Profile							
				2.Aktives Profil					Speichern für	Speichern für	Speichern für
									akt. Profil	akt. Profil	akt. Profil
			4.Gateway	1.IP-Einstellungen	 Verbinden mit 	Konto	GPRS-				
						hinzu?	Daten				
							GSM-	Name	D1	D2	E-Plus
							Daten		(frei definierbar)	(frei definierbar)	(frei definierbar)
								Telefonnr.	+491712524120	+491722290100	+49177123999
								Benutzername	t-d1	D2	E-Plus
								Kennwort	wap	wap	wap
								Speichern?			
					2.IP-Adresse				193.254.160.008		212.023.097.009
					3.Benutzername				t-d1	D2	E-Plus
					4.Kennwort				wap	wap	wap
					Datenmodus						
					6.Sicherheit						
					7. Grafiken laden						
					8.Antworttimer				60	60	60
				2.SMS-Einstellungen							
				3.Typ wechseln	1.IP				IP auswählen	IP auswählen	IP auswählen
					2.SMS						