# **ILTALKLINE**



### WAP-Einstellungen für das Ericsson T65 (GPRS-Verbindung)

Vorgehensweise zur Erstellung des WAP-Profils über eine GPRS-Verbindung:

- 1. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP.Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 2. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8.WAP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 3. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2. Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit YES
- 4. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit YES
- 5. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 6. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.Verbinden mit und bestätigen Sie diesen mit YES
- 7. Blättern Sie auf den Menüpunkt Konto hinzu? und bestätigen Sie diesen mit YES
- 8. Blättern Sie auf den Menüpunkt GPRS-Daten und bestätigen Sie diesen mit YES
- 9. Tragen Sie die Daten wie Name (frei definierbar), APN-Adresse, Benutzername und das Kennwort ein.
- 10. Blättern Sie danach auf den Menüpunkt Speichern? und drücken Sie YES
- 11. Im Display erscheint kurz die Meldung "Neues GPRS-Datenkonto wurde erstellt"
- 12. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 13. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 14. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8.Wap-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 15. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2. Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit YES
- 16. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit YES
- 17. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 18. Tragen Sie die Daten wie IP-Adresse, Benutzername, Kennwort und Antworttimer ein. Die Einstellungen entnehmen Sie bitte aus der Tabelle.
- 19. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 20. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 21. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8.Wap-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 22. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2. Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit YES
- 23. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit YES
- 24. Blättern Sie auf den Menüpunkt 3.Typ wechseln und bestätigen Sie diesen mit YES
- 25. Hinterlegen Sie den Menüpunkt IP schwarz und bestätigen Sie diesen mit YES
- 26. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.

## **ILTALKLINE**

# Info-Service

- 27. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 28. Blättern Sie auf den Menüpunkt 8.Wap-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 29. Blättern Sie auf den Menüpunkt 2. Profile 1 und bestätigen Sie diesen mit YES
- 30. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.Gateway und bestätigen Sie diesen mit YES
- 31. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.IP-Einstellungen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 32. Blättern Sie auf den Menüpunkt 1.Verbinden mit und bestätigen Sie diesen mit YES
- 33. Hinterlegen Sie Ihr erstelltes WAP-Konto schwarz und bestätigen Sie es mit YES
- 34. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
- 35. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 36. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Profil wählen und bestätigen Sie diesen mit YES
- 37. Blättern Sie auf Ihr erstelltes Profil (i.d.R. Profil 1) und bestätigen Sie es mit YES.

#### WAP-Einwahl:

- 1. Blättern Sie auf den Menüpunkt 6.WAP-Dienste und bestätigen Sie diesen mit YES
- 2. Blättern Sie auf den Menüpunkt 4.URL eingeben und bestätigen Sie diesen mit YES
- 3. Blättern Sie auf den Menüpunkt Neue Adresse und bestätigen Sie diesen mit YES
- 4. Tragen Sie nun Ihre gewünschte WAP-Adresse ein und bestätigen Sie diese mit YES

### Ändern der WAP-Einstellungen:

Korrekturen Ihrer WAP-Einstellungen nehmen Sie folgendermaßen vor:

Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit **YES** Blättern Sie auf den Menüpunkt **Datenübertragung** und bestätigen Sie diesen mit **YES** Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Datenkonten** und bestätigen Sie diesen mit **YES** Blättern Sie auf Ihr erstelltes WAP-Konto und bestätigen Sie dieses mit **YES** Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Bearbeiten** und bestätigen Sie diesen mit **YES**. Durch Blättern auf die einzelnen Menüpunkte und durch Bestätigen mit **YES** nehmen Sie die Korrekturen vor.

## **TLTALKLINE**

WAP-Einst. für E-Plus

wap.talkline.de

Speichern für akt.

Frei definierbar

Wap.eplus.de Eplus wap

212.023.097.009

IP auswählen

Profil

Eplus wap

60

THIWER		- /	Chronolonisch	a kainantaida da	se Maniinunkta	ac 6 W		NSTE in Ihra	am	
		5 Mobiltolo	fon In den ber	e Kemenoige de	- fottaodruckt	53 U. W op) Mo	AF-DIL nünunl	ton wordon	dia zwingand	
	notwondigo	5 MODILLEIE	ngon ( – grau bi	vorgenobenen ( : ntorlogt) aufgofü	hrt die in den	Moniu	nupuni nupktoi	a oingotrago	n bzw. ausgov	vählt wordo
	notwendiger		ngen ( –grau m	literiegt) aufgeru		wenu	Julikiel	li elliyeti ayel		
									D1	WAP-EINSLIULI
SWAP-Dienste	1 Mobile Internet									
JULIA DIGIBLE	2 Lesezeichen									
	3.Push-									ł
	Posteingang									
	4.URL Eingabe								wap.talkline.de	wap.talkline.de
	5.Zum Browser									
	6.Profil wählen									
	7.Cache leeren									
	8.WAP-Einst.	1.Gemeins.	1. Push-Zugriff	Ein/Aus						
			2. WAP-Sicherheit							
		2.Profile 1-5	1.Umbenennen							
			2.Als Homepage							
			3.Speichern für	1.Alle Profile						
				2.AKTIVES PROFIL					Speichern für akt.	Speichern für ak
									Profil	Profil
			4.Gateway	1.IP-Einstellungen	1.Verbinden mit	Konto	GSM-			
						hinzu?	Daten			
							GPRS-	Name	Frei definierbar	Frei definierbar
		-					Daten			
								APN-Adresse	vvap.t-d1.de	volume.d2gprs.d
								Benutzername	t-d1	D2
								Kennwort	wap	wap
								Speichern?		
					2.IP-Adresse			•	193.254.160.008	139.007.029.00
					3.Benutzername				t-d1	D2
					4.Kennwort				wap	wap
					5. Datenmodus					
					6.Sicherheit					
		1		1	7 Grafiken laden	1				<u> </u>
					8.Antworttimer		1		60	60
				2.SMS-Einstellungen						
				3.Tvp wechseln	1.IP		1		IP auswählen	IP auswählen
	1	1	1		2.SMS		1	1		

Talkline GmbH & Co KG Talkline-Platz 1 D-25337 Elmshorn info@talkline.de Internet-Info: http://www.talkline.de/kundenservice Talkline Fax-Info-Service: 0800-76 26 000 Talkline Helpline: 0180-5-38 38 (0,12 €/Min. aus dem Festnetz) ©2002 by Talkline