

Info-Service

01/02 Seite 1

WAP-Einstellungen für das Ericsson T68 (GSM-Verbindung)

Vorgehensweise zur Erstellung des WAP-Profiles über eine GSM-Verbindung:

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP.Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick.
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.WAP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick.
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2.-6.Profile** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick.
4. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick.
5. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
6. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Verbinden mit** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
7. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Konto hinzu?** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
8. Blättern Sie auf den Menüpunkt **GSM-Daten** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
9. Tragen Sie die Daten wie **Name** (frei definierbar), **Telefonnr.**, **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein.
10. Blättern Sie danach auf den Menüpunkt **Speichern?** und drücken Sie YES oder Joystick
11. Im Display erscheint kurz die Meldung „**Neues GSM-Datenkonto wurde erstellt**“
12. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
13. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
14. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
15. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2 bis 6.Profile** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
16. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
17. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
18. Tragen Sie die Daten wie **IP-Adresse**, **Benutzername**, **Kennwort** und **Antworttimer** ein. Die Einstellungen entnehmen Sie bitte aus der Tabelle.
19. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
20. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
21. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
22. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2 bis 6.Profile** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
23. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
24. Blättern Sie auf den Menüpunkt **3.Typ wechseln** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
25. Hinterlegen Sie den Menüpunkt **IP** schwarz und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick

Info-Service

01/02 Seite 2

26. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
27. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
28. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Wap-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
29. Blättern Sie auf den Menüpunkt **2 bis 6.Profil** (in der Regel wählen Sie das Profil 1) und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
30. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.Gateway** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
31. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.IP-Einstellungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
32. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Verbinden mit** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
33. Hinterlegen Sie Ihr erstelltes WAP-Konto schwarz und bestätigen Sie es mit YES oder Joystick
34. Drücken Sie nun einige Male kurz die rote No-Taste, um zum Ausgangsmenü zurückzukehren.
35. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
36. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.Profil wählen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
37. Blättern Sie auf Ihr erstelltes Profil (i.d.R. Profil 1) und bestätigen Sie es mit YES oder Joystick.

WAP-Einwahl:

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **6.WAP-Dienste** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **4.URL eingeben** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Neue Adresse** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
4. Tragen Sie nun Ihre gewünschte WAP-Adresse ein und bestätigen Sie diese mit YES oder Joystick.

Ändern der WAP-Einstellungen:

Korrekturen Ihrer WAP-Einstellungen nehmen Sie folgendermaßen vor:

1. Blättern Sie auf den Menüpunkt **8.Verbindungen** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
2. Blättern Sie auf den Menüpunkt **Datenübertragung** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
3. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Datenkonten** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
4. Blättern Sie auf Ihr erstelltes WAP-Konto und bestätigen Sie dieses mit YES oder Joystick
5. Blättern Sie auf den Menüpunkt **1.Bearbeiten** und bestätigen Sie diesen mit YES oder Joystick
6. Durch Blättern auf die einzelnen Menüpunkte und durch Bestätigen mit YES oder Joystick nehmen Sie die Korrekturen vor.

Info-Service

01/02 Seite 3

Hinweis: Diese Tabelle zeigt die chronologische Reihenfolge des Menüpunktes 6. WAP-DIENSTE in Ihrem Ericsson T68m Mobiltelefon. In den hervorgehobenen (= fettgedruckten) Menüpunkten werden die zwingend notwendigen Einstellungen (=grau hinterlegt) aufgeführt, die in den Menüpunkten eingetragen bzw. ausgewählt werden.

									WAP-Einst. für D1	WAP-Einst. für D2	WAP-Einst. für E-Plus
6.WAP-Dienste	1.Mobile Internet										
	2.Lesezeichen										
	3.Push-Posteingang										
	4.URL eingeben							wap.talkline.de	wap.talkline.de	wap.talkline.de	
	5.Zum Browser										
	6.Profil wählen										
	7.Cache leeren										
	8.WAP-Einstellungen:	1. Gemeinsam	1. Push-Zugriff	Ein/Aus							
			2. WAP-Sicherheit								
		2. Profile 1-5	1.Umbenennen								
			2.Als Homepage								
			3.Speichern für	1.Alle Profile							
				2.Aktives Profil				Speichern für akt. Profil	Speichern für akt. Profil	Speichern für akt. Profil	
			4.Gateway	1.IP-Einstellungen	1. Verbinden mit	Konto hinzu?	GPRS-Daten				
							GSM-Daten	Name	D1 (frei definierbar)	D2 (frei definierbar)	E-Plus (frei definierbar)
								Telefonnr.	+491712524120	+491722290100	+49177123999
								Benutzername	t-d1	D2	E-Plus
								Kennwort	wap	wap	wap
								Speichern?			
					2.IP-Adresse				193.254.160.008	139.007.029.001	212.023.097.009
					3.Benutzername				t-d1	D2	E-Plus
					4.Kennwort				wap	wap	wap
					5. Datenmodus						
					6. Sicherheit						
					7. Grafiken laden						
					8. Antworttimer				60	60	60
				2.SMS-Einstellungen							
				3.Type wechseln	1.IP				IP auswählen	IP auswählen	IP auswählen
					2.SMS						